

Handleiding led meubilair Glossy

(English instruction manual available at www.davidvanschie.com)

Montage led statafel, terrastafel en sokkel:

De accu-led-unit (unit met daarin accu, sturing en verlichting) zit tijdens transport verpakt in een kist samen met de afstandsbediening.

Deze accu-led-unit kan bovenin de voet geplaatst van de Glossy led statafel, terrastafel of sokkel.

Door het zwarte ronde knopje op 1 te zetten, zet u de accu-led-unit aan.

NB: voor behoud van optimale branduren adviseren we de unit pas aan te zetten als uw event begint

Na aanzetten van de led-unit kunt u het plexiglas plaatje in het tafelblad plaatsen.

Montage led buffet en ombouw:

De 230V-led-unit (unit met daarin de sturing) zit tijdens transport verpakt in een kist samen met de afstandsbediening.

Deze 230V-led-unit kan aan de achterzijde van buffet en ombouw aangesloten worden dmv een 3-polige connector en daarna aangesloten op de vaste spanning.


Bediening:

De bediening van het Glossy led meubilair gebeurt door middel van een afstandsbediening. Met 1 afstandsbediening kunt u zowel de accu-led-unit als de 230V-led-unit bedienen:

- Met de knoppen links en rechts kunt u de vaste kleuren instellen
- Met de knoppen onder en boven kunt u de voorgeprogrammeerde programma's wisselen (bliksem, disco, langzaam kleurverloop, elk meubel een andere kleur, enz.)
- Na indrukken van de middelste (shift) knop kunt u de functies tussen de haakjes gebruiken.
 - Met 1 x shift gevolgd door 1 x links of rechts kunt u de lichtsterkte regelen
 - Met shift gevolgd door de bovenste knop zet u de unit uit (in de off-stand verbruikt de accu-led-unit wel stroom)
 - Door shift in te drukken tijdens de off-stand zet u de led-unit weer aan

Demontage:

Bij demontage van het led meubilair, de accu-led-unit uitschakelen (het zwarte ronde knopje op 0 zetten) en terugplaatsen in de kist met de afstandsbediening.



Technische gegevens accu-led-unit:

- 8 branduren bij opgeladen unit
- oplaadtijd unit ongeveer 8 uur

Technische gegevens 230V-led-unit:

- Spanning: 230 V
- Vermogen: 255 W

